Maono 閃克 Taiwan

PD200X

繁體中文操作說明書

操作整理版 | v1.0 | 2026-11-19

連接方式：USB-C / XLR

依可核對的原廠資料編製；本版為操作整理，並非原廠說明書的逐頁完整譯本。

USB 錄音

1. 以 USB 資料線連至電腦，再選擇 PD200X 作為錄音輸入。

2. 機身二合一旋鈕可用於麥克風增益與耳機監聽音量；切換後先確認目前調整的項目。

3. RGB 控制輕按切換燈效，長按可關閉燈光；錄音前確認靜音狀態。

XLR 與套裝

1. 以 XLR 線接至錄音介面的麥克風輸入，監聽由介面處理。USB 軟體功能不視為 XLR 路徑的功能。

2. PD200XS 是以 PD200X 為核心的懸臂套裝；本說明的收音操作對應 PD200X，支架與配件依實際盒裝清單。

常見問題排查

1. 沒有收音：核對機身供電、靜音、系統輸入、錄音軟體來源與麥克風權限。USB 線需具備資料傳輸能力。

2. 聲音失真：先降低輸入增益並重新試錄，不只降低耳機音量。

3. 有回音或嘯叫：改用耳機監聽，確認沒有重複監聽路徑，並遠離外放喇叭。

保養與使用提醒

1. 避免液體直接接觸，清潔時使用乾燥軟布，不直接噴灑清潔劑。

2. 依實際販售版本確認盒裝配件、線材及相容裝置；圖片不作為完整配件清單。